



XDV/300A

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

ZESILOVAČ MODULOVANÉHO VIDEOSIGNÁLU XDV/300A.

Jednotka pro obnovu nebo opakování modulovaného videosignálu přenášeného po krouceném páru.

Použitím propojek **SW1** a **SW2** lze kompenzovat úbytek signálu na lince (obr.1).

Propojky musí být zasunuty v pozici **6 dB**, je-li jednotka instalována na hlavní lince za 10 XDV/304 distributory.

Propojky musí být zasunuty v pozici **20 dB**, je-li jednotka instalována na výstupu z XDV/304 a mají-li být na této větvi zařazeny další XDV/304.

Vzhledem ke svým malým rozměrům může být jednotka instalována do odbočovací krabice (90x90x40 mm), nebo na DIN lištu (EN 50022) (obr.3).

Funkce jednotlivých svorek (obr.1).

Svorkovnice IN

B vstup video

Svorkovnice OUT

B výstup video

Technické parametry

- Napájecí napětí: z XA/300LR do max.5 jednotek XDV/300A
- Spotřeba proudu: <20 mA
- Umožňuje připojení max.10 XDV/304 jednotek
- Rozsah pracovní teploty: 0°C ÷ +35°C
- Rozměry: 60x44x16 mm (obr 2).